

Delock Czytnik kart USB 3.0 All in 1

Opis

Ten czytnik kart firmy Delock jest wyposażony w cztery gniazda kart pamięci i umożliwia odczyt oraz zapis w zakresie różnych kart pamięci. Czytnik kart można podłączyć do komputera osobistego lub laptopa za pomocą złącza USB Typu-A.



Numer artykułu 91712

EAN: 4043619917129

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński >
 - 1 x gniazdo CF typ II
 - 1 x gniazdo MS
 - 1 x gniazdo Micro SD / M2
 - 1 x gniazdo SD / MMC
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Wymiary (DxSxW): ok. 86,6 x 58,9 x 21,3 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Obsługuje następujące karty pamięci:

Gniazdo 1

CF I, CF II, CF Ultra II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Elite Pro, CF Pro I, CF Pro II, CF Turbo, CF Ultima I, CF Ultima II, HS CF

Gniazdo 2

MS, MS Pro, MS MagicGate, MS MagicGate Pro, MS MagicGate Duo, MS MagicGate Pro Duo, HS MS MagicGate Pro, HS MS MagicGate Pro Duo, MS Pro Ultra II, MS Pro Extreme, MS Pro Extreme III, MS-Duo, MS-Pro Duo, MS Select, MS ROM

Gniazdo 3

MicroSD, Micro SDHC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro (M2)

Gniazdo 4

SD, SD Pro, SD Elite Pro, SD Ultra, SD Ultra II, SD Ultra Plus, SD Ultra-X, SD Gaming, SD Extreme III, SD Platinum II, SD High Capacity (SDHC), SD-Max, SD-Pleomax, SD-Pro C, Super SD, Turbo SD, Ultima I SD, Ultima II SD, Ultimate SD, Ultra High Speed SD, MMC, DV-RS MMC, MMC Pro, HS-MMC, MMC plus, MMC plus Turbo, MMCmobile, RS-MMC

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.5 lub nowszy
- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Czytnik kart USB 3.0 All in 1
- Przewód USB 3.0 Typu-B na Typ-A
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia

